

DN-2618P, 2-drożna zwrotnica dla 8Ω

2-drożna zwrotnica dla 8Ω

- Ochrona głośnika wysokotonowego (...P)
- Kondensatory foliowe
- Filtr dolnoprzepustowy również dla 4Ω

Parametry techniczne	
Informacje ogólne	2-drożna
Impedancja wyjściowa	8Ω (bas także 4Ω)
Częstotliwość podziału	3 kHz (B = 4 Ω: 1.7 kHz)
Nachylenie/okt.	6dB/18dB
Max moc wejściowa	350 W
Wymiary	125 x 32 x 110mm
Waga	0.417 kg