

**HPR-6, Wzmacniacz słuchawkowy stereo**



Wzmacniacz słuchawkowy stereo, również jako mały wzmacniacz mocy dla zestawów głośnikowych 4-8 .

- Solidna metalowa obudowa
- Wejście RCA, stereo
- Wyjście 6.3mm, stereo
- Regulacja głośności i balansu

Parametry techniczne	
Typ urządzenia	wzmacniacz słuchawkowy stereo
Pasma przenoszenia	19-40 000 Hz
Sygnał wejściowy	110mV-4V
Sygnał wyjściowy	2 x 525mW / 2 x 1500mW / 4 Ω , 2 x 330mW / 2 x 750mW / 8 Ω , 2 x 114mW / 2 x 200mW / 32 Ω
Stosunek S/N	69 dB
THD	1 %
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Zasilanie	z doł. zasilacza
Wymiary	120 x 68 x 36mm
Waga	288 g
Złącza wejściowe	2 x RCA L/R
Złącza wyjściowe	1 x gniazdo 6.3mm