

FGA-22HQ, Transformator High-End



Transformator High-End Do ł czenia wyj ęło nikowych radia samochodowego z wej ciami liniowymi wzmacniacza.

- Wewn trzna separacja masy
- Regulowany poziom wyj ciowy
- Terminale rubowe, połączane gniazda RCA
- Max moc wej ciowa: 20W_{RMS}
- Impedancja wej ciowa/wyj ciowa: 45 /30 - 2.8k
- Pasmo przenoszenia: 20-30 000Hz
- THD:
- Wymiary: 42 x 29 x 96mm
- Waga: 104g

Parametry techniczne	
Typ urządzenia	transformator
Pasmo przenoszenia	20-30,000 Hz
Impedancja wej ciowa	45
Impedancja wyj ciowa	30 -2.8 k
THD	<0.001 %
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Wymiary	42 x 29 x 96 mm
Waga	104 g
Złącza wej ciowe	terminale rubowe
Złącza wyj ciowe	1 x RCA L/R